

PSR 9000: Firmware-Update 3.06

Bitte beachten Sie: runsider media übernimmt keine Verantwortung durch Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation entstehen. Bitte halten Sie sich Schritt für Schritt an die Anleitung.

Vor der Installation der neuen OS Version alle Daten speichern mit Back Up und Save To Disk. Am Keyboard einen TOTAL RESET durchführen - ACHTUNG: Alle Daten werden gelöscht!

DSP(4~7) & SLOW/FAST & EXIT gleichzeitig gedrückt halten und Keyboard einschalten

5 Disketten am PC formatieren:

auf Diskette 1 die Datei p9000m.001 kopieren (Diskette 1 – 4 = Main Program)

auf Diskette 2 die Datei p9000m.002 kopieren

auf Diskette 3 die Datei p9000m.003 kopieren

auf Diskette 4 die Datei p9000m.004 kopieren

auf Diskette 5 die Datei p9000s.bin kopieren (Diskette 5 = Sub Program)

Keyboard ausschalten.

Taster START / STOP gedrückt halten und Keyboard einschalten.

Diskette 1 – 4 = Main Program und wird mit Taste B geladen

Diskette 5 = Sub Program und wird mit Taste C geladen

Alternatives Update via Zip oder Jazlaufwerk:

SCSI ID 5 & Termination auf OFF/0 (bei manchen Modellen Termination auf On/1)

Alle 5 Dateien auf die Zip oder Jaz Diskette ins Hauptverzeichnis kopieren

Taster START / STOP & ENDING 1 gedrückt halten und Keyboard einschalten

Taster DIRECT ACCESS drücken

Das ganze Update (Main und Sub Program) wird automatisch geladen.